

باسمه تعالی

تنظیمات ترازوی صبا برای نرم افزار حسابداری حسیب نت

- ۱- تنظیمات ترازو
- ۲- تعریف ترازو در حسیب نت
- ۳- ارسال اطلاعات کالا به ترازو
- ۴- تنظیم کالای فروش مستقیم (متفرقه)

تنظیمات ترازو

در حال حاضر فقط بصورت تفکیکی میتوان از ترازوی صبا استفاده نمود در واقع بارکد QR هم ، لیبل تفکیکی از کل اجناس فروخته شده به مشتری است.

در صورتیکه تنظیمات ترازو ، توسط شرکت دیبا انجام شده باشد نیازی به ریست و بازیابی پیکربندی نیست در غیر اینصورت و در زمانی که پیکربندی ترازو بهم خورده باشد به روش زیر ترازو ریست و پیکربندی آن بازیابی میشود.

ریست ترازو Reset Factory

- ۱- کلید "عملکرد" را سه بار بزنید و وارد منوی "حذف مشخصات" شوید ؛ ترازو عبارت "Z0,clrSPEC" را نشان میدهد.
- ۲- عدد ۷ را زده و کلید ضربدر را بزنید وارد منوی "تنظیم کارخانه" شوید ؛ ترازو عبارت "ZV,rESTSYS" را نشان میدهد.
- ۳- کلید "چاپ" را بزنید ؛ ترازو عبارت "ZV,0 cLEar" را نشان میدهد.
- ۴- عدد ۱ را وارد کرده و برای تایید کلید "حافظه" را بزنید ، در این زمان نشانگر مثلثی حذف داده ها روشن/خاموش میشود و عبارت "wAiT" نمایش می یابد ، در این زمان کلیدی نزنید (در صورت انصراف کلید "بالابر" را بزنید)
- ۵- پس از اتمام عملیات ریست ، ترازو به منوی "تنظیم کارخانه" باز میگردد ، برای خروج کلید "بالابر" را بزنید.

استفاده از پشتیبان (ذخیره مجدد) rEstorE

۱. اطلاعات پیکربندی (باز شده فایل Saba USB 9V02-0.zip) را در ریشه ی یک فلش با فرمت Fat32 کپی نموده و آنرا به ترازو وصل نمائید
۲. کلید "عملکرد" را سه بار بزنید و وارد منوی "حذف مشخصات" شوید ؛ ترازو عبارت "Z0,clrSPEC" را نشان میدهد.
۳. عدد ۱۴ را زده و کلید ضربدر را بزنید وارد منوی "ذخیره مجدد" شوید ؛ ترازو عبارت "Z14,rEstorE" را نشان میدهد.
۴. کلید "چاپ" را بزنید ؛
 - a. در منوی Z14,0 جهت دریافت مجدد مشخصات از USB عدد ۱ را وارد کرده کلید چاپ را بزنید (Z14,0 SPEC)
 - b. در منوی Z14,1 جهت دریافت مجدد اطلاعات شبکه از USB عدد ۱ را وارد کرده کلید چاپ را بزنید (Z14,1 H112)
 - c. در منوی Z14,2 جهت دریافت مجدد لیبل فرمت از USB عدد ۱ را وارد کرده کلید چاپ را بزنید (Z14,2 PLabEL)
 - d. در منوی Z14,3 جهت دریافت مجدد بارکد اختیاری از USB عدد ۱ را وارد کرده کلید چاپ را بزنید (Z14,3 UdF)
 - e. در منوی Z14,4 جهت دریافت مجدد دیتابیس اصلی از USB عدد ۱ را وارد کرده کلید چاپ را بزنید (Z14,4 MainDB)
 - f. در منوی Z14,5 جهت دریافت مجدد receipt از USB عدد ۱ را وارد کرده کلید چاپ را بزنید (Z14,5 Recpt)
 - g. در منوی Z14,6 جهت دریافت مجدد لیبل مجموع از USB عدد ۱ را وارد کرده کلید چاپ را بزنید (Z14,6 JLabel)
 - h. در منوی Z14,7 جهت دریافت مجدد جمع لیبل ها از USB عدد ۱ را وارد کرده کلید چاپ را بزنید (Z14,7 SLabel)
۵. در انتها کلید "حافظه" را بزنید ، در این زمان نشانگر مثلثی USB روشن/خاموش میشود ، منتظر باشید تا عبارت "ذخیره مجدد" نمایش یابد ؛ در نهایت با کلید "بالابر" خارج شوید.



تنظیمات ارتباطی شبکه Wifi

- ۱- در حالت عادی ترازو ، کلید "صفر" را نگه داشته ، عدد ۱۱۲ را زده و کلید " صفر " را رها کنید و وارد تنظیمات شوید
- ۲- عبارت "ترازو" در بالا و منوی "H۰۱" که شماره ترازوست نمایش می یابد
- ۳- با زدن کلید "ضربدر" و "منها" بین منوها حرکت کنید
- ۴- با زدن چند بار کلید "ضربدر" وارد منوی "H۱۱" شوید ، ترازو عبارت "Wifi IP" را نشان میدهد
- ۵- کلید "چاپ" را بزنید و وارد منوی "IP H۱۱,۱" شوید
 - a. در بالا آی پی فعلی نمایش یافته و اولین سه رقم در بخش میانی سمت راست دیده میشود، درصورت نیاز به تغییر عدد آنرا (مثلا ۱۹۲) وارد نمایید
 - b. کلید چاپ را بزنید و وارد منوی "H۱۱,۲" شده ، دومین سه رقمی نمایش می یابد ، در صورت نیاز به تغییر عدد آنرا (مثلا ۱۶۸) وارد نمایید
 - c. کلید چاپ را بزنید و وارد منوی "H۱۱,۳" شده ، سومین سه رقمی نمایش می یابد ، در صورت نیاز به تغییر عدد آنرا (مثلا ۰) وارد نمایید
 - d. کلید چاپ را بزنید و وارد منوی "H۱۱,۴" شده ، چهارمین سه رقمی نمایش می یابد ، در صورت نیاز به تغییر عدد آنرا (مثلا ۹۹) وارد نمایید
- ۶- پس از منوی IP منوی "H۱۲" نمایش می یابد که مربوط به Wifi SubnetMask می باشد ، در صورت نیاز با کلید "چاپ" وارد آن شوید و اعداد آنرا مشابه نحوه ویرایش IP در گام قبلی تغییر دهید (۲۵۵,۲۵۵,۲۵۵,۰) ؛ در غیر اینصورت با کلید "ضربدر" از آن بگذرید.
- ۷- منوی "H۱۳" مربوط به Wifi GateWay است ؛ با زدن کلید "چاپ" وارد آن شوید و آنرا مشابه گام ۵ با شماره IP اکسس پوینت تنظیم کنید
- ۸- منوی "H۱۴" مربوط به Wifi DNS است ؛ با زدن کلید "چاپ" وارد آن شوید و آنرا مشابه گام ۵ با شماره DNS اکسس پوینت تنظیم کنید
- ۹- منوی "H۱۵" مربوط به Wifi SSID است ؛ با زدن کلید "چاپ" وارد آن شوید ؛ با زدن کلید "Wifi" بصورت اتومات نام اکسس پوینت نمایش می یابد ، درصورتیکه نام اکسس پوینت مورد نظر را نمی بینید ، چند بار کلید "Wifi" را بزنید
 - a. با زدن کلید چاپ روی نام اکسس پوینت مورد نظر وارد منوی "H۱۵,۱" می شوید ،
- ۱۰- با زدن کلید "چاپ" وارد منوی "H۱۶" که مربوط به Wifi Password است شوید ، دوباره کلید "چاپ" را بزنید و کلمه عبور اکسس پوینت را وارد نمایید ؛ توجه برای حروف بزرگ یکبار کلید زده شود و برای حروف کوچک همان کلید دوبار پشت سرهم زده شود ، در نهایت کلید "چاپ" را بزنید
- ۱۱- کلید "حافظه" را بزنید تا تغییرات ثبت شود و صبر کنید تا از تنظیمات خارج شود

تنظیم نوع بارکد (یک پیش رقم، ۶ رقم کد کالا ، ۵ رقم مقدار ، یک رقم فلگ)

- ۱- در حالت عادی ترازو ، کلید "صفر" را نگه داشته ، عدد ۱۴۱ را زده و کلید " صفر " را رها کنید و وارد تنظیمات شوید
- ۲- عبارت "۳رقم بارکد وزنی" ظاهر میشود ؛ عدد ۹ را وارد کرده کلید "چاپ" را بزنید (این عدد شماره ترازو منظور میشود)
- ۳- عبارت "۲رقم بارکد تعدادی" ظاهر میشود ؛ عدد ۹ را وارد کرده کلید "چاپ" را بزنید(این عدد شماره ترازو منظور میشود)
- ۴- عبارت "فرمت بارکد وزنی" ظاهر میشود ؛ عدد ۱ را وارد کرده کلید "چاپ" را بزنید
- ۵- عبارت "فرمت بارکد تعدادی" ظاهر میشود ؛ عدد ۱ را وارد کرده کلید "چاپ" را بزنید
- ۶- عبارت " بارکد وزنی" ظاهر میشود ؛ عدد ۰ را وارد کرده کلید "چاپ" را بزنید
- ۷- عبارت " بارکد تعدادی" ظاهر میشود ؛ عدد ۰ را وارد کرده کلید "چاپ" را بزنید
- ۸- کلید "حافظه" را بزنید تا تنظیمات ثبت شود

توجه !!!

کد کالا در نرم افزار حسیب نت باید حداکثر شش رقم داشته باشد



تعریف ترازو در حسیب نت

مشخصات ترازو

شماره ۲ رقیمی ترازو: ۹
 مارک ترازو: صبا
 مدل ترازو: مدل ترازو
 IP: ۱۹۲,۱۶۸,۰۹۹
 Port:
 تعداد ارقام فلک: ۱
 نام غرفه: سبزیجات
 شماره غرفه: ۲۱
 بزرگبار (EV): 45
 بارکد ترازو

کد کالا از: ۲ تا ۷
 شماره روزانه از: ۰ تا ۰
 شماره غرفه از: ۰ تا ۰
 شماره ترازو از: ۱ تا ۱
 مقدار کالا از: ۸ تا ۱۲
 تعداد ارقام اعشار مقدار: ۲

بعد از تنظیمات خود ترازو در بخش قبل نوبت به تعریف ترازو در نرم افزار حسیب نت می رسد ، در برنامه ی مدیریت ترازوها کلید ترازوی جدید را بزنید تا فرم مشخصات ترازو مطابق شکل مقابل ظاهر شود ؛ اگر از ترازو بصورت تفکیکی استفاده میشود ؛ شماره ی دو رقمی ترازو را مطابق شماره ی دو رقمی در بخش تنظیم نوع بارکد که عدد ۹ وارد شده بود همان عدد ۹ وارد نمائید اما در حالت تجمیعی شماره ترازو مطابق ID ترازوست ولیکن در حال حاضر بعلت عدم ارسال فاکتور توسط ترازو این حالت استفاده نمیشود ؛ از لیست کرکره ای مقابل شماره ۲ رقمی حالت تفکیکی را انتخاب نمائید ، مارک ترازو صبا انتخاب شود ، IP مطابق آدرس ترازو ، تعداد ارقام فلک را عدد یک ، نام غرفه بنا به موقعیت ، شماره غرفه در هر دو قسمت از و تا عدد صفر باشد ، در بخش موارد شماره روزانه و شماره غرفه در هر دو قسمت از و تا عدد صفر باشد ، در بخش کد کالا از ۲ تا ۷ وارد شود ، در بخش شماره ترازو از ۱ تا ۱ وارد شود ، در بخش مقدار کالا از ۸ تا ۱۲ وارد شود و در بخش تعداد ارقام اعشار مقدار عدد ۳ وارد شود ، به شرط ارتباط شبکه ای با ترازو می توان فرم را تایید نمود.

ارسال اطلاعات کالا به ترازو

در برنامه مدیریت ترازوی حسیب نت ، کلید تنظیمات ترازو را بزنید . در لیست کرکره ای ترازو ، ترازوی مورد نظر را انتخاب نموده تا لیست کالای تعریف شده از قبل که در بانک اطلاعات حسیب نت ثبت شده است (برای هر ترازو این لیست در خود نرم افزار هم ثبت میشود) ، نمایش یابد ؛ با سه کلید میتوانی کالاها را در لیست اضافه ، اصلاح و حذف نمایی ؛ با کلیدهای میتوانی کالاها را در لیست به بالا یا پایین منتقل نمایی.

کالاهایی که در متن واحدشان کلمه کیلو وجود دارد وزنی محسوب شده و الباقی در ترازو تعدادی محسوب میشوند

ترازو: صبا - ۹ - ۱۹۲,۱۶۸,۰۹۹

لیست کالا در ترازو

| ردیف | کد کالا | نام کالا | بارکد | واحد | قیمت خرید | قیمت فروش | قیمت ترازو |
|------|---------|-------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|------------|
| ۱ | ۵۱۹۶ | عدس ایرانی فله ای | ۵۱۳۷ | کیلو | ۶۵,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | |
| ۲ | ۵۱۸۶ | نخود فله مرغوب | ۳۶ | کیلو | ۸۳,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | |
| ۳ | ۳۴۳۶۶ | برنج فله جعفر آبادی دمسباه استخوانی | ۱۵۲۸ | کیلو | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | |
| ۴ | ۳۴۳۶۰ | برنج فله نیم دله هاشمی | ۲۴ | کیلو | ۷۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | |
| ۵ | ۵۱۷۵۳ | لوبیا چیتی فله | ۴۰ | کیلو | ۹۳,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | |
| ۶ | ۵۱۷۵۴ | لوبیا سفید فله | ۳۴ | کیلو | ۶۴,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | |
| ۷ | ۹۵۱۱ | لوبیا قرمز فله درجه ۱ | ۱۲۱ | کیلو | ۷۱,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | |
| ۸ | ۵۳۲۷ | پسته اکبری خام با شور | ۳۱ | کیلو | ۳۶۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | |
| ۹ | ۹۴۹۱ | مغز گردو سفید درجه یک | ۴۲ | کیلو | ۵۸۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۰ | ۵۳۶۱۴ | بادام زمینی خوب | ۱۴۱۴ | کیلو | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | |

شماره ردیف در جدول ، شماره حافظه در ترازوست

با کلیدهای میتوان لیست کالا را از یک ترازو به ترازوی دیگر منتقل نمود

با استفاده از لیست کرکره ای تیپ قیمت میتوان ، تیپ های مختلف قیمت را فراخوانی نمود

پس از تکمیل لیست ارقام کالا ، کلید ارسال لیست کالا به ترازو زده شود.

تعیین کلیدهای حافظه

برای برنامه ریزی کلیدهای حافظه از برنامه مدیریتی خود ترازو استفاده میشود؛ طبق تصاویر زیر و راهنمایی تصاویر میتوان کلیدهای حافظه را به ترتیب با ترتیب لیست کالای ترازو پر نمود.

