



## باسمه تعالی

### تنظیمات ترازوی رادین MKII برای نرم افزار حسابداری حسیب نت

#### ۱- تنظیمات ترازو

#### ۲- تعریف ترازو در حسیب نت

#### ۳- ارسال اطلاعات کالا به ترازو

#### ۴- تنظیم کالای فروش مستقیم ( متفرقه )

#### تنظیمات ترازو

توجه:

- ۱- تغییر وضعیت تنظیمات چند حالتی در ترازو با کلیدهای ← و → انجام میشود
  - ۲- برای حرکت عمودی در منوهای ترازو از کلیدهای ↓ و ↑ استفاده میشود
- در ترازو دو نمونه چاپ برای فاکتور طراحی شده است:
- ۱- نوع اول: محتویات هر کالا در یک ردیف چاپ میشود
  - ۲- نوع دوم: نام کالا در یک ردیف و بقیه مقادیر کالا در ردیف دیگر چاپ میشود

در حالت فاکتور تجمیعی، ترازوی رادین شماره ی روزانه و کلی فاکتور از هم تفکیک می نماید، بنابراین لازم است:

اولا تنظیم بارکد تجمیعی در ترازو به صورت زیر انجام شود:

- ۱- ترازو را خاموش / روشن نموده و وارد حالت عادی میشوید
- ۲- کلید " فهرست " را زده، وارد تنظیمات شوید
- ۳- با زدن کد ۴۳۱، در منوی فعالسازی بارکد، بارکد سطر در وضعیت "غیر فعال" و بارکد تجمیعی در وضعیت "پیش فرض" و چاپ اعداد در وضعیت "فعال" و ضریب عددی در وضعیت "غیر فعال" باشند
- ۴- برای تثبیت تنظیم در نهایت کلید "حاصل" زده شود

ثانیا تنظیم شماره ترازو و غرفه بصورت زیر انجام شود:

- ۱- در حالت عادی ترازو، کلید " فهرست " را زده، وارد تنظیمات شوید
- ۲- با زدن کد ۴۵۱ وارد تنظیم شماره ترازو شده و یک عدد بین ۱۰ تا ۹۹ وارد نمائید. (این شماره بسیار مهم است زیرا با این شماره ترازو در حسیب شناسائی میشود و باید برابر شماره دو رقمی ترازو در حسیب باشد) فعلا ( این عدد شماره ی غرفه در برنامه حسیب نت هم هست )
- ۳- با زدن کلید ↓ وارد تنظیم نام غرفه شوید
- ۴- یک عدد دو رقمی وارد نموده کلید حاصل را بزنید، شما میتوانید بجای عدد نام غرفه را بصورت حروف هم تحویل دهید.
- ۵- برای تثبیت تنظیم در نهایت کلید "حاصل" زده شود

ثالثا تنظیم شبکه ترازو بصورت زیر انجام شود:

- ۱- در حالت عادی ترازو، کلید " فهرست " را زده، وارد تنظیمات شوید
- a. در صورتی که نام اکسس پوینت را میدانید
- i. با زدن کد ۴۷۳، نوع شبکه تعیین شود، اگر کابلی است وضعیت LAN و اگر بیسیم است وضعیت Wifi انتخاب و کلید حاصل زده شود
- ii. در صورت شبکه کابلی آی پی ترازو وارد و با کلید ↓ در کادر بعدی آی پی سرور حسیب وارد شود ( کامپیوتری که برنامه مدیریت ترازو در آن اجرا میشود) و با کلید ↓ در کادر بعدی subnet Mask وارد نمایید که معمولا ۲۵۵,۲۵۵,۲۵۵,۰ می باشد؛ ) با کلید ↓ در کادر بعدی گیت شبکه ( آی پی مودم ) را وارد نمایید

رابعا تنظیم چاپ یا عدم چاپ فاکتور بصورت زیر انجام شود:

- ۱- در حالت عادی ترازو، کلید " فهرست " را زده، وارد تنظیمات شوید
- ۲- با زدن کد ۴۱۳ برای عدم چاپ فاکتور، "تعداد چاپ" برابر صفر باشد و کلید حاصل زده شود و برای چاپ به تعداد مورد نیاز، "تعداد چاپ" را به همان عدد تبدیل نموده و کلید حاصل بزنید



شرح کلیدهای مورد نیاز در تنظیم ترازو

نام کلید	عملکرد	نام کلید	عملکرد	نام کلید	عملکرد
فهرست	ورود به تنظیمات حرکت به بالا در منو	حاصل	ورود به زیر منو تایید اطلاعات		
فاکتور	حرکت به پایین در منو	بازگشت	برگشت به منوی قبل		
تخفیف	تغییر گزینه (راست)	خروج	خروج کامل از منو		
اتوماتیک	تغییر گزینه (چپ)				

در حالت فاکتور تفکیکی تنظیمات زیر در ترازو انجام شود،

اولا تنظیم بارکد تفکیکی

- ۱- در حالت عادی ترازو ، کلید " فهرست " را زده ، وارد تنظیمات شوید
- ۲- با زدن کد ۴۳۱ ، در چاپ بارکد ، در بارکد سطر گزینه "فعال" را انتخاب و کلید "حاصل" را بزنید
- ۳- با زدن کد ۴۳۳ ، وارد کد شروع بارکد شده ، برای هر دو حالت عدد ۹ را وارد نمایید ((این عدد باید در حسیب نت هم بعنوان پیش شماره بارکد ترازو وارد شود))

ریست کلی ترازو

کلید "فهرست" را پایین نگهدارید ، عبارت "Admin Pass" ظاهر میشود، عدد ۳۵۸۲۴۶ را وارد نموده کلید "حاصل" را بزنید ؛

حال عدد ۲ را بزنید (Format)



## تعریف ترازو در حسیب نت

مشخصات ترازو

شماره ۲ رقمی ترازو: ۲  
 مارک ترازو: ایران  
 مدل ترازو:  
 IP: ۱۹۲,۱۶۸,۰,۱۲۲  
 Port: ۸۸۹۹  
 Port (TX):  
 نام غرفه: یخچال  
 شماره غرفه: ۲۲

بارکد ترازو

شماره کلی فاکتور از:	۱	تا	۷
شماره روزانه از:	۸	تا	۱۱
شماره غرفه از:	۱۲	تا	۱۲
شماره ترازو از:	۱۳	تا	۱۵
مبلغ از:	۱۶	تا	۲۲

X ✓

بعد از تنظیمات خود ترازو در بخش قبل نوبت به تعریف ترازو در نرم افزار حسیب نت می رسد ، در برنامه ی مدیریت ترازوها کلید ترازوی جدید را بزنید تا فرم مشخصات ترازو مطابق شکل مقابل ظاهر شود ؛ شماره ی دو رقمی ترازو را مطابق شماره ی دو رقمی در بخش ثانیا در تنظیم ترازو در حالت تجمیعی ، وارد نمایید ؛ مارک ترازو را دین انتخاب شود ، IP مطابق آدرس ترازو ، Port ، نام غرفه بنا به موقعیت ، شماره غرفه مطابق ثانیا در تنظیم ترازو در حالت تجمیعی وارد شود ، در کادر Port(Tx) فقط عدد صفر وارد شود ؛ در کادر بارکد ترازو ، شماره کلی فاکتور از ۱ تا ۷ ، شماره روزانه از ۸ تا ۱۱ ، شماره غرفه از ۱۲ تا ۱۳ ، شماره ترازو از ۱۴ تا ۱۵ و مبلغ از ۱۶ تا ۲۲ وارد شود ؛ به شرط ارتباط شبکه ای با ترازو می توان فرم را تایید نمود.

## ارسال اطلاعات کالا به ترازو

در برنامه مدیریت ترازوی حسیب نت ، کلید تنظیمات ترازو را بزنید . در لیست کرکره ای ترازو ، ترازوی مورد نظر را انتخاب نموده تا لیست کالای تعریف شده از قبل که در بانک اطلاعات حسیب نت ثبت شده است (برای هر ترازو این لیست در خود نرم افزار هم ثبت میشود) ، نمایش یابد ؛ با سه کلید میتوانید کالاها را در لیست اضافه ، اصلاح و حذف نمایید ؛ با کلیدهای میتوانید کالاها را در لیست به بالا یا پایین منتقل نمایید.

کالاهایی که در متن واحدشان کلمه کیلو وجود دارد وزنی محسوب شده و الباقی در ترازو تعدادی محسوب میشوند

ترازو: دیبال - ۱۲ - ۱۹۲,۱۶۸,۱,۵۲

لیست کالا در ترازو

تیب قیمت: اول فروش

ردیف	کد کالا	نام کالا	بارکد	واحد	قیمت خرید	قیمت فروش	قیمت ترازو
۱	۵۱۹۶	عدس ایرانی فله ای	۵۱۳۷	کیلو	۶۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	
۲	۵۱۸۶	نخود فله مرغوب	۳۶	کیلو	۸۳,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	
۳	۳۴۳۶۶	برنج فله جعفر ابادی دمسیاه استخوانی	۱۵۲۸	کیلو	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	
۴	۳۴۳۶۰	برنج فله نیم دانه هاشمی	۲۴	کیلو	۷۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	
۵	۵۱۷۵۳	لوییا چیتی فله	۴۰	کیلو	۹۳,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	
۶	۵۱۷۵۴	لوییا سفید فله	۳۴	کیلو	۶۲,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	
۷	۹۵۱۱	لوییا قرمز فله درجه ۱	۱۲۱	کیلو	۷۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	
۸	۵۳۲۷	پسته اکبری خام یا شور	۳۱	کیلو	۳۶۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
۹	۹۴۹۱	مغز گردو سفید درجه یک	۴۲	کیلو	۵۸۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	
۱۰	۵۳۶۱۴	بادام زمینی خوب	۱۲۱۴	کیلو	۱۸۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	

خروج

اتصال قطع

روایت دستگاه

ارسال لیست کالا به ترازو

خواندن قیمت های ترازو

ریست شمارنده فاکتور

تنظیم ساعت و تاریخ



☞ شماره ردیف در جدول ، شماره حافظه در ترازوست

☞ با کلیدهای میتوان لیست کالا را از یک ترازو به ترازوی دیگر منتقل نمود

☞ با استفاده از لیست کرکره ای تیپ قیمت میتوان ، تیپ های مختلف قیمت را فراخوانی نمود  
پس از تکمیل لیست اقلام کالا ، کلید اتصال را بزنید و در نهایت کلید ارسال لیست کالا به ترازو زده شود.

## تنظیم کالای فروش مستقیم ( متفرقه )

در نرم افزار حسیب نت برای مواردی از فاکتور ترازو که از فروش مستقیم استفاده می شود ، لازم است در بخش تنظیمات / انتخاب کالا ، یک کالا یا خدمات بعنوان فروش مستقیم تعریف شود.

✕

✓

تنظیمات

انبارهای بیش فرض	اسناد اتومات	ورود اطلاعات	پیامک اقساط	عناوین اختصاصی	جستجو	پیامک های اختصاصی	سنوات ماقبل	بارکد		
مدیریتی	خرید و فروش	انتخاب کالا	گزارشات	چاپ	بدهکاران و بستانکاران	شاخص های ترتیب	پیغامهای اتومات	عوارض	سرفصلهای خاص	سایر

هنگام انتخاب کالا ابتدا لیست کالا نمایش باید  
 هنگام انتخاب کالا در فروش اگر قیمت فروش از آخرین قیمت خرید کمتر وارد شد ؛ پیغام دهد  
 هنگام انتخاب کالا در فروش اگر قیمت فروش از پایه قیمت خرید کمتر وارد شد ؛ پیغام دهد  
 هنگام انتخاب کالا در فروش فقط کالاهایی که موجود هستند ، نمایش یابند  
 در صورت عدم تعریف بارکد کالا از کد کالا بعنوان بارکد استفاده شود  
 هنگام انتخاب کالا از بارکد استفاده نشود  
 کالاها می توانند تاریخ انقضا داشته باشند.

نام کالا:

تعداد چاپ هر بارکد :

کد کالای بیعانه:

ساختار چاپ بیش فرض بارکد بیعانه:

F۱۲

کد کالای متفرقه در باسکول:

فروش مستقیم

Shift+F۱۲